

Datum:
22.09.2026

Einrichtung von Widgets und Apple CarPlay



1. Einleitung

Mit den Widgets für Apple iOS, Android, Apple Watch und Mac wird der Zugriff auf Szenen so einfach wie nie zuvor. Lieblingsfunktionen lassen sich direkt vom Homescreen starten – ganz ohne Öffnung der Gira Smarthome App.

Mit der Integration von Apple CarPlay lassen sich jetzt Szenen direkt vom Auto aus aktivieren.

Mit dem Sprachassistenten Apple Siri genügt jetzt ein Sprachbefehl, um Szenen abzurufen.

Diese Anleitung zeigt:

- wie Szenen über Widgets auf Apple iPhone und Geräten mit Android konfiguriert werden
- wie Szenen über Apple Kurzbefehle gesteuert werden
- wie Apple Siri zur Sprachsteuerung genutzt wird
- wie Widgets für Apple CarPlay angelegt werden
- welche Einstellungen Elektriker und Integratoren vorbereiten sollten

Wichtiger Hinweis

Die Steuerung über Widgets, Apple Siri und Apple CarPlay erfolgt ausschließlich über Szenen.

Folgende Funktionen werden unterstützt:

- Szenensteuerung über Widgets
- Szenensteuerung über Apple Kurzbefehle
- Szenensteuerung über Apple Siri
- Szenensteuerung über Apple CarPlay

Einzelne Funktionen sind über Widgets oder Apple CarPlay bedienbar.

2. Voraussetzungen

Allgemeine Voraussetzungen

Vor Beginn der Einrichtung müssen die folgende Punkte erfüllt sein:

- Gira X1 mit Gira S1 für sicheren Fernzugriff eingerichtet oder
- Gira One System mit aktiviertem Fernzugriff eingerichtet
- Gira Smart Home App installiert
- Szenen im Projekt angelegt
- Smartphone mit Internetverbindung
- Smartphone mit aktuellem Betriebssystem

Unterstützte Plattformen

Apple

- iPhone/iPad/Mac mit aktuellem iOS (ab iOS Version 26)
- Apple Kurzbefehle App
- Siri aktiviert
- Apple CarPlay

Android

- Android Smartphone
- Gira Smart Home App

3. Gira SmartHome vorbereiten

Szenen erstellen

Vor der Widget- oder Sprachsteuerung müssen Szenen im GPA-Projekt oder der Gira Smart Home App angelegt werden.

Anlegen von Szenen über die Gira Smart Home App

Um Szenen über die Gira Smart Home App einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Systemmenü auf die Schaltfläche [Funktionen verwalten].
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche [+].
3. Tippen Sie auf [Szenen].
4. Wählen Sie aus den zwei Möglichkeiten:
 - [Neue Szene], um eine Szene anzulegen
 - [Szenenvariante], um eine Variante einer vorhandenen Szene anzulegen.
5. Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten.



Beispielszenen

Szene

Guten Morgen
Zuhause
Kinoabend
Gute Nacht
Haus verlassen

Funktion

Beleuchtung aktivieren
Wohnbereich einschalten
Licht dimmen
Alle Leuchten ausschalten
Gesamtes Haus ausschalten

Szenennamen optimieren

Verwenden Sie kurze und leicht verständliche Szenennamen.

Nutzer sollten auf Anhieb erkennen können, welche Funktion eine Szene aktiviert.

Gut verständliche Beispiele:

- Gute Nacht
- Zuhause
- Terrasse
- Abendlicht

Nicht empfehlenswert:

- Szene_Wohnzimmer_01
- Lichtgruppe_Intern
- KNX_Szene_2

4. Widgets auf Apple iPhone (iOS)

Vorteile von Widgets

Widgets ermöglichen:

- Schnellzugriff auf Szenen
- Steuerung ohne Start der Gira Smart Home App
- Bedienung direkt vom Homescreen
- schnelle Aktivierung häufiger Szenen

Widget auf dem Homescreen hinzufügen

1. Homescreen gedrückt halten.
Die Apps beginnen zu wackeln.
2. Oben links auf „+“ / „Bearb.“ tippen.
Im sich daraufhin öffnenden Untermenü die Auswahl „Widget hinzufügen“ tippen.
3. Nach der Gira Smart Home App suchen, genannt „Smart Home“.
4. Gewünschte Widget-Größe auswählen (Beispiele werden gezeigt).
„Klein“ für eine einzelne Hauptszene
„Mittel“ für mehrere Szenen
5. Auswahl durch Betätigung von „+ Widget hinzufügen“ auswählen.
6. Widget platzieren / verschieben und bestätigen, ggfs. wie in Schritt 1 erklärt, erneut starten, falls bereits automatisch platziert wurde.
7. Szenen konfigurieren durch kurze Betätigung, ggfs. indem man das neu angelegte Widget gedrückt hält bis sich das Untermenü zum Widget öffnet und im sich daraufhin öffnenden Untermenü die Auswahl „Widget bearbeiten“ tippen.
8. Nun für jede gewünschte Gira Szene auf „Auswählen“ klicken und die gewünschte Szene im Smart Home System auswählen.

Mögliche Szenen für die Widgets

Alltag

- Zuhause
- Gute Nacht

Außenbereich

- Terrasse
- Garten
- Außenlicht

Sperrbildschirm-Widgets

Je nach iOS-Version können Szenen auch direkt über den Sperrbildschirm gestartet werden.

Vorteile:

- Schnellzugriff ohne Entsperren möglich
- ideal nachts
- besonders schnelle Bedienung

Empfohlene Szenen:

- Gute Nacht
- Alles aus
- Außenlicht

5. Widgets auf Android-Geräten

Android erlaubt flexible Widget-Größen und freie Platzierung.

Je nach Hersteller unterscheiden sich Darstellung und Verhalten der Widgets.

Widget hinzufügen

1. Homescreen lange gedrückt halten.
2. „Widgets“ auswählen.
3. Nach der Gira Smart Home App suchen, genannt „Smart Home“.
4. Widget durch klicken auf „Hinzufügen“ bestätigen.
5. Widget platzieren.
6. Szenen konfigurieren.
7. Für jede gewünschte Gira Szene auf „den jeweiligen Slot“ klicken und die gewünschte Szene im Smart Home System auswählen.
8. Diese beiden Schritte durchlaufen ggfs. auch in umgekehrter Reihenfolge

Hinweise

Falls Widgets auf Android-Geräten nicht korrekt funktionieren:

- Akkuroptimierung deaktivieren
- Hintergrundaktivität erlauben
- Energiesparmodus prüfen

Herstellerunterschiede

Hersteller

Samsung
Xiaomi
Huawei

Besonderheit

aggressive Energiesparfunktionen
Hintergrundprozesse eingeschränkt
Benachrichtigungen teilweise blockiert

6. Apple Kurzbefehle einrichten

Apple Kurzbefehle ermöglichen:

- Szenensteuerung
- Sprachsteuerung
- Automationen
- standortbasierte Abläufe
- zeitbasierte Szenen

Hinweise zu Apple Kurzbefehlen

Die neue Version 6.0 der Gira Smart Home App stellt automatisch alle visualisierten Szenen in der Kurzbefehle App von Apple bereit. Somit werden automatisch alle visualisierten Szenen aus der Gira Smart Home App als Kurzbefehl in der Apple Kurzbefehle App hinterlegt. Zudem ist es möglich neue Kurzbefehle mit neuer Bezeichnung zu erstellen und Smart-Home-Szenen z.B. mit anderen Kurzbefehlen zu automatisieren.

Weitere Hinweise zu Apple Kurzbefehlen finden Sie [hier](#).

Beispiel für Kurzbefehle

Kurzbefehl

Gute Nacht
Zuhause
Haus verlassen
Kinoabend

Aktion

Alle Leuchten ausschalten
Wohnbereich aktivieren
Haus ausschalten
Licht dimmen

Einen Kurzbefehl einrichten

1. Apple Kurzbefehle App öffnen.
2. Auf „+“ tippen.
3. „Aktion hinzufügen“ auswählen.
4. Nach der Gira Smart Home App suchen.
5. Gewünschte Szene auswählen.
6. Namen vergeben.
Empfehlungen:
Gute Nacht
Zuhause
Terrasse an
Abendlicht

7. Erweiterte Automationen

Standortbasierte Automation

Beispiel:

- Wenn der Nutzer das Haus zwischen 22 Uhr – 08 Uhr verlässt:
Alle Leuchten ausschalten

Zeitbasierte Automation

Beispiele:

- Wenn der Modus „Nachtruhe“ des iOS-Endgeräts beginnt:
Gute Nacht-Szene auslösen
- Wenn ein Apple Watch Workout startet:
Sport-Szene auslösen
- Wenn der iOS-Wecker mit dem Modus „Aufwachen“ stoppt:
Siebträgermaschine einschalten

Nachrichten-Automationen

Beispiel:

- Wenn der Nutzer eine E-Mail mit dem Inhalt „Kaffeemaschine einschalten“ erhält:
Szene auslösen

8. Siri Sprachsteuerung

Ausführen von Kurzbefehlen mittels Sprachbefehl an Siri

Mithilfe von Siri kann jeder Kurzbefehl aus der Sammlung von Kurzbefehlen ausgeführt werden. Siri kann Kurzbefehle von den meisten Geräte starten, einschließlich HomePod und Apple Watch.

Siri aktivieren

Pfad:

Einstellungen → Siri & Suchen

Aktivieren:

- „Hey Siri“
- Siri im Sperrbildschirm erlauben

Empfohlene Kurzbefehle als Sprachbefehle

Kurze und eindeutige Namen verwenden.

Gut:

- Gute Nacht
- Zuhause
- Terrasse
- Kinoabend

Nicht empfehlenswert:

- Wohnzimmer Lichtszenen 1
- Aktivierung Szene Abendlicht

Siri-Beispiele

- „Hey Siri, Gute Nacht“
- „Hey Siri, Zuhause“
- „Hey Siri, Terrasse an“
- „Hey Siri, Kinoabend“

9. Apple Watch

Ausführen von Kurzbefehlen auf der Apple Watch

Kurzbefehle können über die App „Kurzbefehle“ auf einer Apple Watch ausgeführt werden. Darüber hinaus können Kurzbefehle über die Komplikation einer Apple Watch hinzugefügt und abgerufen werden. Weitere Informationen über Komplikationen findest du im Apple Watch – Benutzerhandbuch.

In der App „Kurzbefehle“ auf der Apple Watch werden nur Kurzbefehle angezeigt, die du auf deinem iPhone oder iPad aktiviert hast.

Kurzbefehle auf einer Apple Watch anzeigen

1. In der App „Kurzbefehle“ auf dem iPhone oder iPad in einem Kurzbefehl auf „...“ tippen und dann auf „i“ tippen, um die Details zu öffnen.
 2. Die Option „Auf Apple Watch zeigen“ aktivieren.
 3. Auf „Fertig“ tippen.
- ✓ Der Kurzbefehl wird in der App „Kurzbefehle“ auf der Apple Watch angezeigt.

10. Apple CarPlay

Je nach iOS- und Siri-Unterstützung können Szenen im Fahrzeug per Sprache aktiviert oder auf dem Display des Autos abgerufen werden.

Besonders sinnvoll:

- Szene starten, um das Garagen-Tor zu öffnen / schließen
- Zuhause-Szene starten
- Außenlicht aktivieren
- Garagenbeleuchtung einschalten
- Zentral-Aus Szene aktivieren

Einrichtung

1. Apple iPhone mit Fahrzeug verbinden.
2. Apple CarPlay aktivieren.
Pfad: Einstellungen → Allgemein → CarPlay
3. „Widgets“ konfigurieren.
Pfad: Einstellungen → Allgemein → CarPlay → Auto auswählen → Widget öffnen
4. Widget hinzufügen
Nach der Gira Smart Home App suchen.
5. Szenen konfigurieren.
6. Widget und Szenensteuerung testen.

Sicherheits-Hinweis

Während der Fahrt sollten ausschließlich einfache Sprachbefehle genutzt werden.

Empfehlung:

- große Hauptszenen
- klare Namen
- wenige Optionen
- keine komplexen Abläufe

11. Android Auto

Die aktuelle Marktversion von Android Auto unterstützt noch keine App-Widgets oder Shortcuts. Laut aktuellen Fach-Informationen wird Google diese Funktionen im Laufe des Jahres 2026 bereitstellen. Sobald diese systemseitige Voraussetzung erfüllt ist, planen wir die entsprechende Unterstützung für unsere Lösungen.

12. Fehlerbehebung

Widget wird nicht angezeigt

Wenn das Widget der Gira Smart Home App nicht auf dem Startbildschirm oder in der Widget-Übersicht erscheint, können verschiedene Ursachen vorliegen.

Mögliche Ursachen:

- Gira Smart Home App nicht aktuell
- Veraltete iOS- oder Android-Version
- Widget-Unterstützung deaktiviert

Lösung:

- Gira Smart Home App aktualisieren
- Smartphone neu starten
- Widget erneut hinzufügen

Siri findet Szene nicht

Wenn Siri eine Szene nicht ausführen kann oder meldet, dass keine passende Szene gefunden wurde, sollten die folgenden Punkte überprüft werden.

Prüfen:

- Szenenname eindeutig und korrekt geschrieben
- Ist Siri auf dem Smartphone aktiviert
- Kurzbefehle korrekt angelegt

Widget aktualisiert nicht

Wenn Änderungen nicht im Widget angezeigt werden oder Schaltzustände veraltet erscheinen, liegt häufig eine Einschränkung der Hintergrundaktualisierung vor.

Android:

- Akkuroptimierung deaktivieren
- Hintergrundaktivität erlauben

iPhone:

- App öffnen
- Netzwerk prüfen

CarPlay funktioniert nicht

Wenn die Bedienung über Apple CarPlay oder die Ausführung von Szenen per Sprachbefehl nicht möglich ist, sollten folgende Einstellungen geprüft werden.

Prüfen:

- Ist Siri auf dem iPhone aktiviert?
- Ist die Nutzung von CarPlay im Fahrzeug freigegeben?
- Besteht eine aktive Verbindung zwischen Fahrzeug und iPhone?
- Funktionieren die angelegten Kurzbefehle direkt auf dem mobilen Endgerät?

13. FAQ

Können Widgets auf mehreren Geräten genutzt werden?

Ja, die Gira Smart Home App kann auf mehreren Smartphones verwendet werden.

Funktionieren Kurzbefehle und Widgets ohne Internet?

Nein, der Aufruf von Widgets und Kurzbefehlen benötigt immer eine Internetverbindung. Außerdem benötigt der Gira X1 eine Fernzugriff über den Gira S1. Der Gira One Server benötigt einen aktivierten Fernzugriff für das Benutzerprofil in der Gira Smart Home App.

Warum können Szenen auf unterschiedlichen Geräten nicht gefunden werden?

Das Widget zeigt nur Szenen an, die dem aktuell in der Gira Smart Home App angemeldeten Benutzer zugewiesen sind. Wird eine Szene nicht gefunden, kann dies darauf hindeuten, dass der ausgewählte Benutzer nicht über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen dieser Szene verfügt.

Mögliche Lösungen:

- die Szene in der Smart Home App (als Administrator) unter „Einstellungen / Administratorfunktionen / Benutzer verwalten“ -> Auswahl des betreffenden Nutzers -> „Freizugebende Funktionen / Auswählen“ und die gewünschte Szene suchen und dem Benutzer somit zugänglich machen. Nun müsste die Szene in der Liste des Widgets erscheinen.
- einen weiteren Benutzer-Zugang in der Smart Home App anmelden, welcher über die Freigabe der Funktion (Szene) verfügt. Unter „Einstellungen / Systemmenü / System / Verbindung zum Gira Gerät“ und auf „+“ klicken. Die Zugangsdaten eintippen und nun müsste die Szene in der Liste des Widgets erscheinen.